

Nice

OXIBD

Rádiový prijímač

Návod na montáž a používanie



EAC
made in Italy

Nice

1 POPIS VÝROBKU

OXIBD je rádiový prijímač určený na inštaláciu do riadiacej jednotky pre automatizácie brán, garážových vrát a cestných závor.

⚠ – Akékoľvek ďalšie použitie, odlišné od tu popísaného a v prostredí inom, ako je tu uvedené, sa považuje za nesprávne a zakázané!

• **Jednosmerná a dvojsmerná rádiová komunikácia**

V jednosmernej rádiovej komunikácii majú dve zainteresované zariadenia (vybavené jednosmernou rádiovou technológiou) jasne definovanú a jednoznačnú úlohu vo vnútri systému: takže máme Vysielač, ktorý iba vysielá, a Prijímač, ktorý iba prijíma. Rádiová komunikácia preto prebieha v jednosmernom režime.

Na druhej strane v dvojsmernej rádiovej komunikácii dve zariadenia (vybavené dvojsmernou rádiovou technológiou) preberajú zakaždým inú úlohu vo vnútri systému, napokolko každé z nich je schopné prijímať aj vysielat informácie z a do druhého zariadenia. Preto sa niekedy aj samotné vysielače stávajú "príjemcami" informácií pochádzajúcich z prijímača umiestneného v riadiacej jednotke.

Prijímač OXIBD má obidve rádiové technológie, preto sa dá kombinovať s jednosmernými aj dvojsmernými vysielačmi.

V tejto príručke výraz "dvojsmerný" označuje "dvojsmernú technológiu" rádiových zariadení na prijíem a vysielanie, a výraz "BD" znamená špeciálny protokol rádiového kódovania prijatý prijímačom OXIBD a vysielačmi vybavenými týmto protokolom kódovania.

Kódovanie "BD", na rozdiel od iných jednosmerných kódovaní kompatibilných s OXIBD (viď ďalej), ponúka nasledovné dodatkové funkcie:

- odoslanie potvrdenia (na vysielači), že vyslaný príkaz bol prijatý;
- odoslanie stavu (na vysielači), v akom sa nachádza automatizácia (napríklad, či sú dvere, brána atď. otvorené alebo zatvorené).

• **Ďalšie vlastnosti výrobku**

- Prijímač OXIBD je kompatibilný s jednosmerným rádiovým kódovaním “O-Code”, “FloR”, “TTS”, “Smilo”, “Flo” a s dvojsmerným kódovaním “BD”. Kódovania “O-Code” a “BD” umožňujú využiť všetky pokročilé a exkluzívne funkcie systému “NiceOpera”.
- Ak prijímač obsahuje iba jednosmerné vysielače, môže spravovať celkovo 1024 pamäťových miest: jedno miesto môže uložiť alternatívne jediný vysielač (ak sú jeho tlačidlá uložené ako “jeden celok” postupmi v Režime 1 - vid' odsek 3.1) alebo jediné tlačidlo (ak je uložené postupmi v Režime 2 - vid' odsek 3.2). Ak prijímač obsahuje iba dvojsmerné vysielače, maximálny počet dvojsmerných vysielačov je 750.
- Každý prijímač má svoje vlastné identifikačné číslo, nazývané “Certifikát”. Toto číslo umožňuje prístup k rôznym aktivitám, ako napríklad: načítanie nových vysielačov bez potreby prístupu k prijímaču, použitie programátora O-View prostredníctvom jeho zapojenia “BusT4” na riadiacu jednotku.
- Tento prijímač môže byť použitý jedine s riadiacimi jednotkami, vybavenými konektorom typu “SM” (skontrolujte v katalógu výrobkov Nice alebo na stránke www.niceforyou.com, ktoré riadiace jednotky sú vhodné).
- Tento prijímač automaticky rozozná charakteristiky riadiacej jednotky, v ktorej je inštalovaný, a nastaví sa sám nasledovným spôsobom:
 - Ak riadiaca jednotka spravuje “BusT4”, prijímač umožňuje používať až 15 rôznych príkazov.
 - Ak riadiaca jednotka nespravuje “BusT4”, prijímač umožňuje používať 4 rôzne príkazy.

Dôležité! – V oboch prípadoch záleží počet a rozmanitosť príkazov, ktoré sú k dispozícii, od typu a modelu používanej riadiacej jednotky. “Tabuľka príkazov” každej riadiacej jednotky je uvedená v príslušnom návode na montáž.

2


MONTÁŽ A ZAPOJENIA

Prijímač musí byť zapojený na riadiacu jednotku zasunutím do príslušného otvoru:


- 01.** **⚠ Pred zasnutím (alebo vytiahnutím) prijímača **vypnite elektrické napájanie riadiacej jednotky.****



- 02.** Zapojte dodanú anténu na svorku 1 prijímača, ako vidno na obr. A. **Alternatívne**, ak treba zlepšíť príjem rádiového signálu pomocou inštalácie externej antény s koaxiálnym káblom s impedanciou 50Ω (typ RG58), pripojte koaxiálny kábel priamo na svorky 1 a 2 prijímača (obr. B) a ignorujte prípadnú svorku "anténa" na riadiacej jednotke.



- 03.** Zasuňte prijímač do príslušného otvoru na riadiacej jednotke.



04. Znovu zapnite elektrické napájanie riadiacej jednotky.

ON



3

NAČÍTANIE / VYMAZANIE VYSIELAČOV V PRIJÍMAČI

Prvý jednosmerný vysielač, ktorý bude načítaný v prijímači, určuje aj **kódovanie** ("O-Code" alebo "FloR" alebo "TTS" alebo "Smilo" alebo "Flo"), ktoré musí mať každý ďalší jednosmerný vysielač, ktorý má byť uložený v pamäti. Dvojsmerné vysielače s kódovaním "BD" môžu byť načítané voľne, pretože môžu existovať spolu s jednosmernými v pamäti prijímača.

Každé jedno kódovanie umožňuje využiť len tie funkcie, ktoré sú spojené s tým konkrétnym kódovaním. Ak chcete skontrolovať, aké kódovanie majú vysielače už prípadne načítané v prijímači, postupujte nasledovne (pozor! - prijímač musí byť už zapojený na riadiacu jednotku):

Kontrola TYPU KÓDOVANIA, ktoré používajú už načítané vysielače

01. Vypnite elektrické napájanie riadiacej jednotky, potom zapnite napájanie.

Led B na prijímači sa rozsvieti najprv zeleným, potom oranžovým svetlom. Keď zhasne oranžová led, spočítajte záblesky, ktoré nasledujú:

- **1 zelený záblesk** = vysielače s kódovaním Flo

OFF



ON



- **1 zelený a 1 oranžový záblesk** = vysielače s kódovaním Flo + BD




1x



1+1x


- **2 zelené záblesky** = vysielače s kódovaním O-Code alebo FloR alebo TTS
- **2 zelené a 1 oranžový záblesk** = vysielače s kódovaním O-Code alebo FloR alebo TTS + BD
- **3 zelené záblesky** = vysielače s kódovaním Smilo
- **3 zelené a 1 oranžový záblesk** = vysielače s kódovaním Smilo + BD
- **5 zelených zábleskov** = nie je načítaný žiadnen vysielač
- **5 zelených a 1 oranžový záblesk** = vysielače s technológiou BD




Ak chcete zmeniť kódovanie priradené k prijímaču prvým načítaným jednosmerným vysielačom, musíte vymazať z pamäte všetky prítomné vysielače (jednosmerné aj dvojsmerné) poviňne použitím Procedúry 5 (odsek 3.6) a výberom možnosti "CELÁ PAMÄŤ prijímača".


VÝSTRAHY pri vykonávaní programovacích procedúr

- Pri vykonávaní **programovacích procedúr** použite obr. 1 pre identifikáciu tlačidla A a led B na prijímači.
- Na pochopenie významu ikon uvedených v postupoch pozrite tabuľku "Legenda symbolov použitých v návode".
- Postupy majú obmedzený čas vykonania, preto pred začatím ich vykonania je potrebné prečítať si a pochopiť všetky kroky.



LEGENDA SYMBOLOV POUŽITÝCH V NÁVODE

Symbol	Popis
	(na prijímači) led "B" SVIETI STÁLYM SVETLOM
	(na prijímači) led "B" VYDÁVA DLHÉ ZÁBLESKY
	(na prijímači) led "B" VYDÁVA RÝCHLE ZÁBLESKY
	(na prijímači) led "B" ZHASNUTÁ
	Vypnite elektrické napájanie / Zapnite elektrické napájanie
	Čakajte...
> 5 sec. <	Vykonalite operáciu do 5 sekúnd...
	Podržte stlačené tlačidlo "A" na prijímači

	Stlačte a pustite tlačidlo "A" na prijímači
	Pustite tlačidlo "A" na prijímači
	Stlačte a pustite želané tlačidlo na vysielači
	Podržte stlačené želané tlačidlo na vysielači
	Pustite želané tlačidlo na vysielači
	Prečítajte si návod na montáž riadiacej jednotky
	Sledujte, kedy led "B" vydá signály

Programovanie vysielača je možné v Režime 1 alebo v Režime 2: viď odseky 3.1 a 3.2.


3.1 - Ukladanie v "Režime 1"

Počas vykonávania procedúry 1 prijímač načíta **všetky tlačidlá**, ktoré sa nachádzajú na vysielači, pričom automaticky priradí k 1. tlačidlu výstup 1 prijímača, k 2. tlačidlu výstup 2 atď. Po dokončení vykonané

načítanie obsadí jediné miesto v pamäti a príkaz priradený každému tlačidlu bude závisieť od "Zoznamu príkazov" prítomného v riadiacej jednotke automatizácie.

PROCEDÚRA 1 - Ukladanie v Režime 1


- 01. Na prijímači:** podržte stlačené tlačidlo A a počkajte, kým sa rozsvieti zelená led B. Potom pustite tlačidlo A.



- 02. Na vysielači, ktorý ukladáte do pamäte:**

• Ak je vysielač jednosmerný:

(do 10 sekúnd) na vysielači: podržte stlačené ľubovoľné tlačidlo a pustite ho, keď led B (na prijímači) vydá prvý z 3 predpokladaných zelených zábleskov (= ukladanie prebehlo správne). (***1**)



• Ak je vysielač dvojsmerný:

(do 10 sekúnd) na vysielači: stlačte a hned' pustite ľubovoľné tlačidlo; led B (na prijímači) vydá 3 zelené záblesky (= ukladanie prebehlo správne). (***1**)





(*1) Poznámka - Ak je potrebné načítať ďalšie vysielače, zopakujte krok 02 do 15 sekúnd po uplynutí prvých 10 sekúnd. Procedúra sa ukončí automaticky po uplynutí tohto času.

3.2 - Ukladanie v "Režime 2"

Počas vykonávania procedúry 2 prijímač načíta iba jedno z tlačidiel prítomných na vysielači, a priradí ho k výstupu prijímača, ktorý si zvolí montér. Preto, ak chcete načítať ďalšie tlačidlá, musíte zopakovať postup od začiatku pre každé tlačidlo. Po dokončení vykonané načítanie obsadí jediné miesto v pamäti a príkaz priradený k uloženému tlačidlu bude ten, ktorý si vybral montér zo "Zoznamu príkazov" riadiacej jednotky

automatizácie. **Poznámka** - Tlačidlo môže byť priradené iba k jednému výstupu, naopak jeden výstup môže byť priradený k viacerým tlačidlám.

PROCEDÚRA 2 - Ukladanie v Režime 2 (a v Rozšírenom režime 2)

01. V návode k riadiacej jednotke: zvolte príkaz, ktorý si želáte uložiť, a zapamätajte si jeho "identifikačné číslo".	
02. Na prijímači: stlačte a pustite tlačidlo A toľkokrát, ako <u>číslo</u> , ktoré identifikuje príkaz vybraný v kroku 01: led B vydá rovnaký počet zábleskov.	
03. Na vysielači s tlačidlom, ktoré ukladáte: <ul style="list-style-type: none">• <u>Ak je vysielač jednosmerný</u>: (do 10 sekúnd) na vysielači: <u>podržte stlačené tlačidlo</u>, ktoré si želáte uložiť do pamäte, a pustite ho, keď led B (na prijímači) vydá prvý z 3 predpokladaných zelených zábleskov (= ukladanie prebehlo správne). (*2)• <u>Ak je vysielač dvojsmerný</u>: (do 10 sekúnd) na vysielači: <u>stlačte a hned pustite</u> ľubovoľné tlačidlo; led B (na prijímači) vydá 3 zelené záblesky (= ukladanie prebehlo správne). (*2)	 

(*2) Poznámka - Ak je potrebné načítať ďalšie tlačidlá (ďalších vysielačov) s rovnakým príkazom, zopakujte krok 03 do 15 sekúnd pre každé ďalšie tlačidlo (procedúra sa ukončí automaticky po uplynutí tohto času).

3.3 - Ukladanie nového vysielača “v blízkosti prijímača” - len pre jednosmerné vysielače

Tento postup umožňuje uložiť nový vysielač prostredníctvom iného funkčného vysielača, už uloženého v tej istej riadiacej jednotke. Toto dovoľuje novému vysielaču získať rovnaké nastavenia ako predtým uložený vysielač. Priebeh procedúry si nevyžaduje priamy zásah na tlačidlo A prijímača, ale prítomnosť vysielača v okruhu prijmu prijímača.

- Načítanie “v blízkosti prijímača” môže byť zakázané zablokováním funkcie prijímača Procedúrou 7 (odsek 3.8). Alternatívne sa môže blokovať aj s programátorom O-Box.

PROCEDÚRA 3 - Ukladanie nového vysielača “v blízkosti prijímača”

01.	Na NOVOM vysielači: podržte stlačené tlačidlo, ktoré si želáte uložiť do pamäte; počkajte <u>7 sekúnd</u> a pustite ho.	  7 sek. 
02.	Na UŽ NAČÍTANOM vysielači: stlačte a pustite 3-krát uložené tlačidlo, ktoré si želáte kopírovať.	    
03.	Na NOVOM vysielači: stlačte a pustite 1-krát to isté tlačidlo, stlačené v kroku 01.	 

Ak je potrebné načítať ďalšie vysielače, zopakujte postup od začiatku pre každý nový vysielač.

3.4 - Ukladanie nového vysielača prostredníctvom “aktivačného kódu” starého vysielača, už uloženého v prijímači - len pre vysielače s kódovaním “O-Code” a “BD”

Pamäť vysielačov s kódovaním O-Code a BD obsahuje (tajný) **“aktivačný kód”**, pomocou ktorého je možné aktivovať nový vysielač, aby sa načítal do prijímača. Ak chcete vykonať túto aktiváciu, prečítajte si návod k vysielaču a pripravte si starý vysielač, už uložený v tom istom prijímači, do ktorého si želáte uložiť nový vysielač. Pozor! - Aktivačný kód sa môže preniesť iba medzi dvomi vysielačmi s rovnakým rádiovým kódovaním.

Potom, keď bude použitý nový aktivovaný vysielač, pošle prijímaču (počas prvých 20 vysielaní) príkaz, vlastný identifikačný kód a priyatý “aktivačný kód”. Vtedy prijímač rozozná aktivačný kód starého vysielača a automaticky načíta identifikačný kód nového vysielača.

- Neželané načítanie vysielačov prostredníctvom “aktivačného kódu” môže byť zakázané zablokováním tejto funkcie prijímača pomocou Procedúry 7 (odsek 3.8). Prípadne môže byť blokovanie vykonané cez programátor O-Box, s použitím prijímača alebo už načitaného vysielača.

3.5 - Ukladanie (v prijímači) Celku/Adresy riadiacej jednotky, pre sieť BusT4

Prijímač OXIBD môže komunikovať s jedinou riadiacou jednotkou prostredníctvom siete “BusT4”. Ak v zariadení vystupujú viaceré riadiace jednotky prepojené medzi sebou cez “BusT4”, pred vykonaním nasledujúceho postupu odpojte sieťový kábel “BusT4” od riadiacej jednotky, na ktorej bude vykonané načítanie Celku/Adresy.

PROCEDÚRA 4 - Ukladanie (v prijímači) Celku/Adresy riadiacej jednotky, pre sieť BusT4


- 01.** Vypnite elektrické napájanie a počkajte 5 sekúnd.



02.

Podržte stlačené tlačidlo A na prijímači a súčasne znova zapnite elektrické napájanie:

Led B vydá rad zábleskov, ktoré signalizujú typ kódovania vysielačov uložených v pamäti (kapitola 3); potom vydá 2 rýchle oranžové záblesky; nakoniec, keď sa rozsvieti pevným zeleným svetlom (***3**), pustite tlačidlo A.



(*3) Poznámka - Ak sa led rozsvieti pevným červeným svetlom, znamená to, že ukladanie neprebehlo. Musíte preto zopakovať celý postup od začiatku.

⚠ POZOR! - Po uložení Celku/Adresy bude prijímač ovládať riadiacu jednotku výlučne prostredníctvom BusT4. Na riadiacej jednotke nemôže byť aktivovaná funkcia Stand-By. Ak chcete aktivovať na riadiacej jednotke funkciu Stand-By, nevykonávajte procedúru "Ukladanie Celku/Adresy riadiacej jednotky, pre sieť BusT4".

⚠ POZOR! - Na správne riadenie stavu dvojsmerných vysielačov (ON3EBD) je potrebné, aby Celok prijímača OXIBD bol rovnaký ako riadiacej jednotky.

3.6 - Vymazanie pamäte prijímača (úplné alebo čiastočné)

V jednosmernom systéme sa procedúry načítania alebo vymazania kódov týkajú výhradne prijímačov. Jednosmerný vysielač vysielá len príkaz a prijímač je ten, ktorý musí rozoznať, či je vysielač autorizovaný alebo nie na aktiváciu automatizácie.

Dvojsmerný vysielač sa po poslaní príkazu stáva "príjemcom" informácií pochádzajúcich z príslušného prijímača.

Načítaním dvojsmerných vysielačov do prijímača OXIBD sa načítia automaticky do vysielača aj identifikačný kód tohto konkrétneho prijímača. Pozor! - ak sa vykonáva vymazanie dvojsmerného vysielača v prijímači OXIBD, na dokončenie operácie musíte vymazať aj pamäť vysielača. Pre túto procedúru si pozrite príručku k vysielaču.

PROCEDÚRA 5 - ÚPLNÉ alebo ČIASTOČNÉ vymazanie pamäte prijímača

- 01.** **Na prijímači:** podržte stlačené tlačidlo A a sledujte stav zelenej led B: po 6 sekundách sa rozsvieti, a potom zhasne. Po niekoľkých sekundách začne blikáť; vtedy okamžite vyberte typ želaného vymazania pamäte:

> ak chcete vymazať VŠETKY vysielače: pustite tlačidlo A presne počas **3. záblesku**



> ak chcete vymazať CELÚ PAMÄŤ prijímača: pustite tlačidlo A presne počas **5. záblesku**



> ak chcete vymazať (v prijímači) Celok/Adresu riadiacej jednotky, pre sieť BusT4: pustite tlačidlo A presne počas **7. záblesku**



Táto operácia môže byť vykonaná aj s programátormi O-Box / O-View.

3.7 - Vymazanie JEDNÉHO vysielača alebo JEDNÉHO tlačidla z pamäte prijímača

PROCEDÚRA 6 - Vymazanie JEDNÉHO vysielača alebo JEDNÉHO tlačidla z pamäte prijímača

01. Na prijímači: podržte stlačené tlačidlo A, sledujte, ako sa rozsvieti zelená led B a keď zhasne, prejdite k bodu 02.	
02. Na vysielači, ktorý chcete vymazať: <ul style="list-style-type: none">• Ak je vysielač jednosmerný: (na vysielači) podržte stlačené tlačidlo (*4), ktoré si želáte vymazať, a pustite ho, keď led B (na prijímači) vydala prý z 5 rýchlych zelených zábleskov (= vymazanie vykonané správne).	
<ul style="list-style-type: none">• Ak je vysielač dvojsmerný: (na vysielači) stlačte a pustite tlačidlo, ktoré si želáte vymazať (*4): led B (na prijímači) vydá 5 rýchlych zelených zábleskov (= vymazanie vykonané správne).	


(*4) Poznámka - Ak je vysielač uložený v "Režime 1", môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo. Ak je vysielač uložený v "Režime 2", je potrebné zopakovať celú procedúru pre každé tlačidlo, ktoré si želáte vymazať z pamäte.

Táto operácia môže byť vykonaná aj s programátormi O-Box / O-View.

%* Ž LST'a] ahs` [WSVta aVT'a] ahs` [Wig] 'SVS` [S Va bS_ ÖFW] faðU eS Hk] a` Óhs bdaUWí dag
Eh T'B] aef[qSV[SUMWW af] k, S!SVMta ba_ aUag €S] f[hsÚ Úza] åVg,

Táto funkcia nedovoluje načítanie nových vysielačov do prijímača, keď sa používa procedúra "v blízkosti prijímača" (odsek 3.3) alebo procedúra s "aktivačným kódom" (odsek 3.4). Pre obidve procedúry je nastavenie z výroby ON. Ak chcete vykonať nasledujúci postup, musíte mať k dispozícii vysielač, ktorý je už načítaný v pamäti prijímača.

PROCEDÚRA 7 - Zablokovanie (alebo odblokovanie) ukladania do pamäte, ktoré sa vykonáva procedúrou "v blízkosti riadiacej jednotky" a/alebo pomocou "aktivačného kódu"

01.	Vypnite elektrické napájanie a počkajte 5 sekúnd.	
02.	<p>Podržte stlačené tlačidlo A na prijímači a zároveň znova zapnite elektrické napájanie:</p> <p>Led B vydá <u>najprv</u> signály, týkajúce sa vysielačov v pamäti (kapitola 3) a <u>potom</u> vydá krátke oranžové záblesky: <u>pustite tlačidlo A presne po skončení 2. oranžového záblesku</u>.</p>	

6

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou automatizácie, a preto musí byť zlikvidovaný spolu s ňou.

Tak ako montáže operácie, aj demontáž na konci životnosti zariadenia, musia vykonávať kvalifikovaní pracovníci. Výrobok sa skladá z rôznych materiálov: niektoré z nich sú určené na recykláciu, iné musia byť zlikvidované. Odporúčame vám informovať sa o systémoch recyklácie alebo likvidácie, uvedených v miestne platných predpisoch pre danú kategóriu výrobkov.

⚠ POZOR! - Niektoré časti výroku môžu obsahovať škodlivé alebo nebezpečné látky, ktoré v prípade rozptýlenia v prostredí môžu mať škodlivé účinky na životné prostredie a na ľudské zdravie.

Ako znázorňuje vedľajší symbol, je zakázané vyhodiť tento výrobok do domového odpadu. Pre likvidáciu preto vykonajte 'separovaný zber' v súlade s metódami vyplývajúcimi z predpisov platných vo vašej krajine, alebo vráťte výrobok predajcovi v momente kúpy nového rovnocenného výrobku.



⚠ POZOR! - Predpisy platné na národnej úrovni môžu určovať tvrdé sankcie pre prípad nelegálnej likvidácie tohto výroku.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Výrobca Nice S.p.A. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia OXIBD splňa náležitosti smernice 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese:

<https://www.niceforyou.com/en/support>

Signály led B prijímača

Dlhé záblesky > ZELENÁ FARBA

Pri zapnutí:

1 ⚡ = Používané kódovanie: "Flo"

2 ⚡ = Používané kódovanie: "O-Code"/ "FloR"

3 ⚡ = Používané kódovanie: "Smilo"

5 ⚡ = Nie je uložený žiaden ovládač

Počas fungovania:

1 ⚡ = Označuje, že priatý kód nie je uložený v pamäti

3 ⚡ = Načítavanie kódu do pamäte

5 ⚡ = Pamäť vymazaná

6 ⚡ = Počas programovania označuje, že kód nemá povolenie k načítaniu do pamäte

8 ⚡ = Počas programovania označuje, že pamäť je plná

Krátke záblesky > ZELENÁ farba

1 ⚡ = "Certifikát" nie je platný pre uloženie do pamäte

2 ⚡ = Počas programovania označuje, že kód nie je možné uložiť do pamäte, pretože vysiela "certifikát"

4 ⚡ = Výstup v "Režime 2" nie je dostupný na riadiacej jednotke

5 ⚡ = Počas vymazávania označuje, že kód bol vymazaný

5 ⚡ = "Certifikát" s nižšou prioritou, ako je prípustná

6 ⚡ = Kód mimo synchronizácie

Dlhé záblesky > ČERVENÁ farba

1 ⚡ = Zámok pre neoriginálne kódy

2 ⚡ = Kód s nižšou prioritou, ako je prípustná

Krátke záblesky > ČERVENÁ farba

1 ⚡ = Zámok pre programovanie "v blízkosti"

1 ⚡ = Zámok pre programovanie prostredníctvom "certifikátu"

2 ⚡ = Zámok pamäte (vloženie PIN)

Dlhé záblesky > ORANŽOVÁ farba

1 ⚡ = (pri zapnutí, po niekoľkých zelených zábleskoch) Signalizuje prítomnosť dvojsmerných vysielačov

Krátke záblesky > ORANŽOVÁ farba

2 ⚡ = Signalizuje aktiváciu programovania zámkov (pri zapnutí)



Nice

Nice S.p.A.
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com